

# MDM56 BO

## EXTERNÍ MODEM 56K

MDM56 BO je analogový modem určený ke spolupráci se zabezpečovacími ústřednami SATEL. Umožňuje vzdálené spojení s ústřednami pomocí analogové telefonní linky. Modem je možné připojit k ústředně jako externí modem, a umožní zvýšit přenosovou rychlost až na 56 kbit/s. Díky tomu lze programovat zařízení stejnou rychlostí, jako při přímém připojení počítače na port RS-232 příslušné zabezpečovací ústředny. Ke spolupráci s počítačem je zapotřebí program **DLOAD10**, **DLOAD64**, **DLOADX**, **GUARD64** nebo **GUARDX**. Zvládá protokoly přenosu: ITU-T V.90, V.34, V.32bis, V.32., V.23, V.22bis, V.22, Bell 212A a v.21 a Bell 103 (poslední dva se využívají ke komunikaci s modemy integrovanými v zabezpečovacích ústřednách). Je napájen stejnosměrným napětím 12 V, typickým pro zabezpečovací ústředny, což usnadňuje montáž – lze jej napájet přímo ze zdroje ústředny.

Modem MDM56 se vyrábí ve třech variantách: bez krytu **MDM56 BO** (k připojení k zabezpečovací ústředně) a ve dvou variantách s plastovým krytem: **MDM56 CA** (připojení k zabezpečovací ústředně série INTEGRA a CA-64) a **MDM56 PC** (v setu se zdrojem k připojení k počítači).

- optimalizovaný pro komunikaci s ústřednami SATEL
- přenosová rychlost až 56 kbit/s
- napájení 12V DC – standardně z ústředny
- konfigurace pomocí AT příkazů
- bez krytu, pro použití v zabezpečovací ústředně

## TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Nominální napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Proudová spotřeba v klidu	110 mA
Hmotnost	92 g