

VERSA-MCU

KONTROLÉR BEZDRÁTOVÉHO SYSTÉMU

Expanzní modul **VERSA-MCU** umožňuje použití bezdrátových detektorů na frekvenci 433MHz u ústředny **VERSA**. Pomocí tohoto modulu je možné k ústředně **VERSA** přihlásit až 30 bezdrátových detektorů. Vzhledem k jeho malé velikosti, je možné modul **VERSA-MCU** snadno namontovat kdekoliv potřebujete.

- podpora až 30 detektorů systému **MICRA**
- podpora ovladačů na frekvenci 433MHz
- podpora opakovače rádiového signálu **MRU-300**
- určeno pro zabezpečovací ústředny **VERSA**
- programování kontroléru pomocí servisních funkcí ústředny a programovacího software **DLOADX**
- zařízení nevyžaduje demontáž pro aktualizaci software
- lze jej namontovat na jakémkoliv potřebném místě, vzhledem k jeho malému rozměru



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--|---|
| Počet dálkových ovladačů | 30 |
| Napájecí napětí (±15%) | 12 V DC |
| Rozměr krytu | 24 x 110 x 27 mm |
| Rozsah pracovních teplot | -10 °C...+55 °C |
| Proudová spotřeba v klidu | 24 mA |
| Max. proudová spotřeba | 29 mA |
| Hmotnost | 30 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |
| Počet podporovaných bezdrátových detektorů | 30 |
| Podporované dálkové ovladače | MPT-350, MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 |
| Podporované bezdrátové detektory | MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300 |
| Frekvenční pásmo bezdrátových detektorů a dálkových ovladačů | 433,05 ÷ 434,79 MHz |