

RE-2K

2-KANAL-FUNKSTEUERUNG

- 2 unabhängige programmierbare Kanäle
- Bedienung von bis zu 16 Handsendern
- Reichweite im offenen Gelände bis 200 m
- Signalisierung der schwachen Batterie im Handsender



TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Spannungsversorgung	9...16 V DC
Ruhestromaufnahme	16 mA
Max. Stromaufnahme	60 mA
Gewicht	76 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Betriebsfrequenzband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Abmessungen	118 x 72 x 24 mm
Relaisausgang	2 A / 24 V DC
SS-Ausgang	500 mA / 12 V DC