

INT-RX-S

HANDESENDER-ERWEITERUNG 433 MHZ

Das Erweiterungsmodul **INT-RX-S** verwendet die Funkhandsender zur Systemsteuerung. Dank dem Erweiterungsmodul kann die Bedienung des Sicherheitssystems so einfach wie bei einer Autoalarmanlage sein.

- mögliche Steuerung der **INTEGRA, VERSA, PERFECTA 16, PERFECTA 32, PERFECTA 32 LTE, PERFECTA-IP 32, PERFECTA-T 32, PERFECTA 64 M** Zentralen als auch des Systems **ACCO NET** über Handsender 433 MHz
- volle Identifizierung des Benutzers des Handsenders im System
- mögliche beliebige Zuweisung der Funktionen den Handsendertasten
- kompatibel mit: **P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300, MPT-350, MPB-300**
- kleines Gehäuse für einfache Montage an einem beliebigen Ort



TECHNISCHE DATEN

Anzahl von bedienten Handsendern	248
Spannungsversorgung ($\pm 15\%$)	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	24 x 110 x 27 mm
Betriebstemperatur	-10 °C...+55 °C
Ruhestromaufnahme	24 mA
Max. Stromaufnahme	29 mA
Gewicht	30 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93 \pm 3%
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Unterstützte Handsender	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Betriebsfrequenzband der Handsender	433,05 ÷ 434,79 MHz