

# ROP-400/EU

## PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS DIRECCIONABLE

El pulsador manual de incendios **ROP-400** permite activar la alarma manualmente en caso de ver un incendio. Está diseñado para funcionar en la línea de control de la central de alarma de incendios direccionable **ACSP-402**.

- cristal de plástico reutilizable
- llave **ROP-KEY-U** (se vende junto) que permite:
  - pruebas
  - reinicios

diodo LED para la señalización óptica  
aislador bilateral de cortocircuitos  
alimentado desde el bucle de control  
caja de montaje **ROP-BT** o **ROP-BS** opcional  
cubierta opcional contra la activación accidental **ROP-FLAP**



### DATOS TÉCNICOS

Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Peso	86 g
Humedad máxima	95%
Dimensiones	87 x 87 x 40 mm
Consumo de la corriente en estado de supervisión	170 µA
Consumo de la corriente en estado de alarma	450 µA
Tensión de alimentación	18...26 V DC