

RX-2K

CONTROLADOR DE RADIO BICANAL

- 2 canales independientes programables
- soporte hasta 340 mandos a distancia
- alcance hasta 200 m en espacio abierto
- señalización de baja tensión de pila en el mando a distancia
- confirmación de arme/desarme/reinicio de alarma
- puerto RS-232 que permite programar mediante un PC con el programa **DLOAD10** instalado



DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|------------------|
| Rango de temperaturas de trabajo | -10°C...+55°C |
| Tensión de alimentación | 9...16 V DC |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad | 13 mA |
| Consumo máximo de la corriente | 50 mA |
| Peso | 92 g |
| Dimensiones | 118 x 72 x 24 mm |
| Salida de relé | 2 A / 24 V DC |
| Salida SS | 500 mA / 12 V DC |