

# ACCO-USB-CZ

## LECTEUR DE CARTES DE PROXIMITÉ

Le lecteur de cartes de proximité ACCO-USB-CZ est un appareil compatible avec les transpondeurs passifs 125 kHz (carte de proximité, porte-clés, puces, etc.). Il est conçu pour fonctionner avec le convertisseur ACCO-USB permettant à l'administrateur du système de contrôle d'accès ACCO d'ajouter facilement les utilisateurs de transpondeurs directement au poste de travail. Le lecteur est équipé d'une signalisation sonore et de la visualisation de l'état de fonctionnement à l'aide du voyant LED bicolore.

- gestion de cartes de proximité, de porte-clés et d'autres transpondeurs passifs 125 kHz
- gestion simplifiée du système : possibilité d'ajouter des cartes, des porte-clés et d'autres transpondeurs passifs 125 kHz aux utilisateurs du système **ACCO** sans s'éloigner de l'ordinateur
- voyant LED bicolore indiquant l'état du lecteur
- signalisation sonore
- connecteur RJ-45 pour connecter le convertisseur **ACCO-USB**



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids	186 g
Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Dimensions du boîtier	120 x 80 x 29 mm
Températures de fonctionnement	-20...+55 °C
Consommation max. de courant	50 mA