

INT-TSH-WSW

ÉRINTŐKÉPERNYŐS KEZELŐ

A rendszer alapvető élesítési és hatástalanítási parancsain túl, az INT-TSH a MAKRÓ funkció használatának segítségével összetett utasítássorozatok végrehajtásának egyetlen parancs segítségével történő végrehajtását is lehetővé teszik. Ezek a funkciók kiválóan alkalmassá teszik a kezelőt az INTEGRA és INTEGRA Plus vezérlőpanel által biztosított háziautomatizálási funkciókat is magában foglaló riasztórendszer kezelésére.

Az INT-TSH kezelő lehetővé teszi a rendszer aktuális állapotáról szóló információkhoz történő gyors és egyszerű hozzáférést is. A nagyméretű könnyen olvasható ikonokkal a készlet képernyőn megjelenő információk meghatározásának lehetősége által, az eszköz képernyőjére vetett egyetlen pillantással megtudható, hogy mi történik a védett objektumban. Ezen túlmenően lehetőség van fényképeknek a kezelőn történő megjelenítésére is.



- kezelő INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA és VERSA Plus vezérlőpanelekhez (1.14 vagy újabb INTEGRA és 1.06 vagy újabb VERSA firmware)
- kapacitív 7", enyhe érintésre reagáló érintőképernyő
- színes ikonokkal rendelkező grafikus felhasználói felület
- riasztórendszer és háziautomatizálási eszközök egyszerű vezérlésére szolgál MAKRÓ funkciók
- felhasználói igények szerint kialakítható állapotképernyő
- 2 zónabemenet (csak INTEGRA és INTEGRA Plus vezérlőpanelek)
- PÁNIK, TŰZ, ORVOSI riasztások kezelőről történő indítása
- elérhető fehér (INT-TSH-W), fekete (INT-TSH-B), világos ezüst kerettel (INT-TSH-SSW), fehér ezüst kerettel (INT-TSH-WSW) színben világos (INT-TSH-SSW) és fehér (INT-TSH-WSW) változatban

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Áramfelvétel készenléti állapotban	450 mA
Maximális áramfelvétel	550 mA
Tömeg	400 g
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Tarjetas de memoria soportadas	microSD, micro SDHC
A készülék ház méretei (szélesség x magasság x vastagság)	196 x 129 x 22 mm

