

MMD-300 BR

RILEVATORE DI APERTURA DI PORTE E FINESTRE SENZA FILI

I rilevatori magnetici di apertura porte e finestre costituiscono la "prima linea di difesa". Grazie all'MMD-300, il sistema di allarme reagisce ai tentativi di intrusione, prima ancora che l'interno dell'ambiente protetto venga violato.

Caratteristiche:

- compatibile con le centrali di allarme **MICRA**, **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA 32-WRL LTE**, **PERFECTA-IP 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL** e **PERFECTA 64 M** (Dotato di modulo **PERFECTA-RF**) e anche con i controller wireless **VERSA-MCU** e **MTX-300**
- eventuali trasmissioni radio da un rilevatore possono essere ritrasmesse da **MRU-300**
- doppio contatto reed per montaggio orizzontale o verticale
- ingresso per collegamento di un rilevatore NC esterno, per protezione di due punti (ad esempio i due battenti di una finestra) con un solo contatto
- sistema di risparmio energetico, che permette l'operatività per diversi anni, senza che si presenti la necessità della sostituzione della batteria al litio CR123A
- rilevazione anti-manomissione dell'apertura o della rimozione dalla superficie di montaggio
- colore della scocca: marrone.

Applicazione:

Protezione perimetrale di edifici di piccole dimensioni, come chioschi, case estive, negozi, garage e officine.

Contenuto:

Rilevatore, magnete per il montaggio ad incasso, oppure in superficie, batteria al litio CR123A, elementi di montaggio, manuale operativo.



SCHEDA TECNICA

| | |
|---|----------------------|
| Sensibilità dell'ingresso aggiuntivo | 312 ms |
| Classe ambientale | II |
| Dimensioni del box | 24 x 110 x 27 mm |
| Temperatura di lavoro | -10...+55 °C |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 80 µA |
| Assorbimento di corrente massimo | 27 mA |
| Peso | 64 g |
| Umidità massima | 93 ±3% |
| Frequenza operativa | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Batteria | CR123A 3V |
| Durata della batteria (in modalità di risparmio energetico, anni) | Tempo stimato 3 anni |

