

# RK-4K SMA

## 4-KANAALS HANDZENDER SET MET SMA AANSLUITING

Met de **RK-4K SMA** controller kunnen apparaten die aangesloten zijn op de relaisuitgangen worden bediend met handzenders. Met de controller kunt u op afstand elektrische apparaten bedienen, inclusief slagbomen, poorten, rolluiken / jaloezieën enz. De controller is bovendien voorzien van in- en uitgangen die zijn ontworpen om te werken met een alarmsysteem zodat deze kan worden gebruikt voor afstandsbediening van het alarmsysteem. Tevens heeft de controller een SMA aansluiting voor het aansluiten van een externe antenne.

- 4 relais uitgangen (kanalen)
- ondersteuning voor maximaal 1024 handzenders
- optionele configuratie met behulp van een computer waarop het **RK Soft** programma is geïnstalleerd
- de transmissies van de handzenders is beveiligd met een rolling code
- 2 OC type uitgangen
  - lage handzender batterij indicatie
  - indicatie van alarmsysteem inschakelen / uitschakelen / alarm herstellen
- 2 ingangen voor het controleren van de status van het alarmsysteem
  - in status informatie
  - alarm informatie
- SMA aansluiting voor een externe antenne
- RS 232 (TTL) poort voor aansluiting op een computer
- LED indicatie
- sabotageschakelaar die reageert op het openen van de behuizing
- optioneel AC of DC voeding aan te sluiten
- de set bevat twee **T-4** handzenders



### TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Gewicht	92 g
Maximale luchtvochtigheid	93 ± 3 %
Werking frequentieband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Afmetingen	118 x 72 x 24 mm
Voeding voltage (±10%) [VAC]	24 V AC
Relais uitgang	1 A / 24 V DC/AC
LV uitgang	50 mA / 24 V DC/AC
SS uitgang	500 mA / 24 V DC/AC
Stand-by mode stroomverbruik (voeding 12 V DC)	18 mA
Stand-by mode stroomverbruik (voeding 24 V DC)	32 mA
Max. stroomverbruik (voeding 12 V DC)	58 mA
Max. stroomverbruik (voeding 24 V DC)	48 mA
Voeding voltage (± 10%)	12...24 V DC