

# INT-IT-2

## IN/UITSCHAKEL PROXIMITY LEZER

De INT-IT-2-module is een proximity-kaartlezer / taglezer, die wordt gebruikt om blokken te bedienen op basis van de INTEGRA en VERSA alarmsystemen. Met behulp van deze module kunnen de toegewezen blokken worden ingeschakeld / uitgeschakeld zonder de code te hoeven onthouden en in te voeren: de inschakeling wordt gedaan door de passieve transponder (bijvoorbeeld de proximity kaart) dicht bij de module te houden. Deze bewerking wordt zowel visueel (door LED's) als akoestisch bevestigd.

De lezer ondersteunt de UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102 transponder standaarden. Het is compatibel met de systeem BTicino behuizingen (Magic Int Living, Living Light) en Gewiss (PLAYBUS, SYS).

- inschakel/uitschakel functie via proximity kaarten
- selecteren van blokken
- 3 inschakel modus
- status getoond via 3 LED's
- buzzer bevestiging
- te gebruiken met BTicino (Magic, Living Int, Living Light) en Gewiss (PlayBus, SYS) systemen
- wordt ook ondersteund door de VERSA alarmsystemen



## TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsfrequentie	125 kHz
Bediendelen met aditionele zones	29
Voeding ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Afmetingen print	22 x 47 x 50 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Maximaal verbruik	80 mA
Maximale luchtvochtigheid	93 $\pm$ 3%
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Ondersteunde kaartformaten	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102