

APS-055

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЭЛЕКТРОМОНТАЖНУЮ КОРОБКУ 5 В DC / 0,5 А

Импульсный блок питания для установки в электромонтажную коробку **APS-055** предназначен для питания устройств 5 В DC. Он может использоваться как внешний источник питания беспроводных клавиатур компании SATEL, например:

- **INT-KWRL2** (версия электроники 3.2 или выше),
 - **PRF-LCD-A2** (версия электроники 2.2 или выше),
 - **PRF-LCD-WRL** (версия электроники 2.2 или выше),
 - **VERSA-KWRL2** (версия электроники 2.2 или выше).
- Номинальное выходное напряжение (по IEC 38): 5 В DC.
 - Стабилизация выходного напряжения.
 - Ток на выходе 0,5 А.
 - Входной фильтр для защиты от помех.
 - Электронная защита от короткого замыкания цепи питания AC.
 - Электронная защита от КЗ и перегрузки выхода питания.
 - Установка в электромонтажные коробки минимальным диаметром 60 мм для скрытой и открытой установки.

ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	II
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Вес	37 г
Габаритные размеры	47 x 47,4 x 22 мм
Номинальное выходное напряжение	5
КПД	до 72%
Номинальное выходное напряжение (по IEC 38)	5
Тип БП (согласно EN 50131)	B
Выходной ток БП	500
Напряжение питания	195...265
Потребление тока контурами БП	3

