

# ROP-400/EU

## АДРЕСНЫЙ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Ручной пожарный извещатель (ИПР) **ROP-400** используется для вызова тревоги вручную при обнаружении пожара. Он предназначен для работы в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно-контрольного прибора **ACSP-402**.

- пластиковое окошко для многократного использования
- ключ **ROP-KEY-U** в комплекте поставки для:
- тестирования
- сброса

светодиод для индикации  
двухсторонний изолятор КЗ  
питание от шлейфа сигнализации  
опционально – монтажная коробка **ROP-BT / ROP-BS**  
опционально – защитная крышка для предотвращения случайного срабатывания **ROP-FLAP**



### ТЕХДААННЫЕ

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Диапазон рабочих температур        | -10°С...+55°С   |
| Вес                                | 86 г            |
| Максимальная влажность воздуха     | 95%             |
| Габаритные размеры                 | 87 x 87 x 40 мм |
| Потребление тока в дежурном режиме | 170 мкА         |
| Потребление тока в режиме тревоги  | 450 мкА         |
| Напряжение питания                 | 18...26         |