

ROP-400/EU

АДРЕСНЫЙ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Ручной пожарный извещатель (ИПР) **ROP-400** используется для вызова тревоги вручную при обнаружении пожара. Он предназначен для работы в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно-контрольного прибора **ACSP-402**.

- пластиковое окошко для многократного использования
- ключ **ROP-KEY-U** в комплекте поставки для:
 - тестирования
 - сброса

светодиод для индикации

двухсторонний изолятор КЗ

питание от шлейфа сигнализации

опционально – монтажная коробка **ROP-BT / ROP-BS**

опционально – защитная крышка для предотвращения случайного срабатывания **ROP-FLAP**

ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10°С...+55°С
Вес	86 г
Максимальная влажность воздуха	95%
Габаритные размеры	87 x 87 x 40 мм
Потребление тока в дежурном режиме	170 мкА
Потребление тока в режиме тревоги	450 мкА
Напряжение питания	18...26