

# MMD-300

## БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактный извещатель является «первым рубежом защиты». Благодаря MMD-300, система охранной сигнализации отреагирует на попытку проникновения злоумышленника в охраняемую зону.

- совместимость с: модулем **MICRA**, приборами **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA 32-WRL LTE**, **PERFECTA-IP 32-WRL** и **PERFECTA-T 32-WRL**, а также контроллерами беспроводной системы **VERSA-MCU** и **MTX-300**
- поддержка ретранслятора радиосигнала **MRU-300**
- два геркона, позволяющих выбрать способ монтажа магнита,
- вход для подключения внешнего извещателя – защита двух точек, например, двух оконных створок, с помощью одного устройства,
- система управления энергосбережением, обеспечивающая многолетнюю работу без необходимости замены литиевой батареи CR123A,
- обнаружение открытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности
- цвет корпуса: белый

### Применение:

Защита небольших объектов таких, как: небольшие магазины, дачи, гаражи и мастерские

### В комплект поставки входят:

Извещатель, магниты для врезного и поверхностного монтажа, литиевая батарея CR123A, крепежные материалы, инструкция по эксплуатации



## ТЕХДААННЫЕ

Чувствительность дополнительной зоны	312 мс
Класс среды	II
Габаритные размеры корпуса	24 x 110 x 27 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	80 мкА
Максимальное потребление тока	27 мА
Вес	64 г
Максимальная влажность воздуха	93 ±3%
Полоса рабочих частот	433,05 МГц
Батарея	CR123A 3В
Время работы от батареи (в режиме энергосбережения), лет:	около 3 лет