

# INT-KLFR-W

## TECLADO DEL SISTEMA DE ALARMA INTEGRA

El teclado **INT-KLFR** fue diseñado pensando en usuarios que prefieran un interfaz tradicional para la manipulación del sistema de alarma, pero esperen soluciones atractivas visualmente. Además, el lector de tarjetas de proximidad incorporado permite manipular el sistema sin que sea necesario recordar la contraseña.

- iluminación del teclado y del display
- diodos LED que informan sobre el estado del sistema
- alarmas PÁNICO, INCENDIO, AUXILIAR llamadas desde el teclado
- señalización acústica de eventos seleccionados en el sistema
- 2 zonas programables (con el soporte de la configuración 3EOL)
- RS-232 para la cooperación con el programa **GUARDX**
- lector de tarjetas de proximidad incorporado para la manipulación del sistema



## DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Dimensiones de la caja	145 x 143 x 25 mm
Rango de temperaturas de trabajo	93 $\pm$ 3%
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	60 mA
Consumo máximo de la corriente	110 mA
Peso	346 g
Humedad máxima	93 $\pm$ 3%
Clase medioambiental según EN50 130-5	II

