

# WZ-400

## INDICATEUR D'ACTION À DISTANCE ADRESSABLE

L'indicateur WZ-400 est utilisé pour informer par les voyants LED des événements sélectionnés dans le système d'alarme incendie. Les événements peuvent concerner :

- un seul détecteur / un seul module de la ligne latérale :
  - alarme déclenchée par un détecteur / module
  - un détecteur / module défectueux
  - un détecteur / module bloqué
- zones :
  - alarme dans la zone
  - dispositif défectueux dans la zone
  - dispositif bloqué dans la zone
- groupes :
  - activation des sirènes dans le groupe
  - dispositif défectueux dans le groupe
  - dispositif bloqué dans le groupe

L'indicateur est conçu pour fonctionner dans la ligne de détection de la centrale d'alarme incendie adressable **ACSP-402**.

- signalisation optique par voyants LED
- signalisation commandée par la centrale :
  - possibilité de relier l'indicateur à un seul détecteur, à un seul module de la ligne latérale, à une zone ou à un groupe
  - sélection des événements signalés
- isolateur de court-circuit double face
- alimentation par la ligne de détection



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du boîtier	84 x 84 x 30 mm
Températures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Poids	56 g
Humidité maximum	93±3%
Consommation de courant lors de la détection	200 µA
Consommation de courant lors de l'alarme	1,4 mA
Tension d'alimentation	18...26 V DC
Signalisation d'événements (alarme incendie)	świecenie ciągłe
Signalisation d'événements (blocage)	wolne miganie (0,91 Hz)
Signalisation d'événements (endommagement)	szybkie miganie (3,65 Hz)

