

INT-KLCDR-W

CLAVIER LCD

Le clavier **INT-KLCDR** est conçu pour l'utilisation quotidienne des systèmes des centrales de série **INTEGRA**. Grâce à l'écran où figurent les messages texte, la gestion des fonctions simple et confortable. En plus, le lecteur de cartes de proximité intégré permet de gérer le système sans besoin de mémoriser le code.

Le clavier est disponible en deux versions qui se distinguent par la couleur du rétro-éclairage des touches et de l'écran : blanc (**INT-KLCDR-W**) ou bleu (**INT-KLCDR-BL**).

- rétro-éclairage du clavier et de l'écran
- voyants LED informant de l'état du système
- alarmes PANIQUE, INCENDIE et AUXILIAIRE déclenchées depuis le clavier
- signalisation sonore des événements sélectionnés du système
- 2 zones
- signalisation de perte de communication avec la centrale
- connecteur RS-232 pour le fonctionnement avec le logiciel **GUARDX**
- lecteur de cartes de proximité 125 kHz intégré



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Dimensions du boîtier	140 x 126 x 26 mm
Temperatures de fonctionnement	-10...+55 °C
Consommation de courant en veille	60 mA
Consommation max. de courant	156 mA



Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.