

VERSA-MCU

CONTROLLER WIRELESS

Il nuovo modulo **VERSA-MCU** consente l'espansione delle centrali di allarme **VERSA** con rivelatori wireless a 433MHz. Utilizzando questo modulo possono essere aggiunti fino a 30 rivelatori alle centrali **VERSA**. Grazie al suo contenitore estremamente compatto, il modulo **VERSA MCU** può essere facilmente installato nella posizione ottimale.

- gestione fino a 30 dispositivi wireless
- gestione radiocomandi 433 MHz
- supporto per ripetitori di segnale radio **MRU-300**
- interfacciabile con centrali **VERSA**
- programmazione tramite tastiera o via software **DLOADX**
- firmware aggiornabile senza la rimozione del dispositivo
- contenitore compatto



SCHEMA TECNICA

Numero massimo di radiocomandi	30
Tensione di alimentazione ($\pm 15\%$)	12 V DC
Dimensioni del box	24 x 110 x 27 mm
Temperatura di lavoro	-10 °C...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	24 mA
Assorbimento di corrente massimo	29 mA
Peso	30 g
Umidità massima	93 \pm 3%
Classe ambientale EN50130-5	II
Numero di rilevatori radio supportati	30
Radiocomandi gestiti	MPT-350, MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Rilevatori radio gestiti	MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300
Frequenza di lavoro dei rilevatori radio e telecomandi	433,05 ÷ 434,79 MHz

