

# SZW-02

## ZAMEK SZYFROWY

Zamek szyfrowy SZW-02 to urządzenie mogące pracować samodzielnie, służące do elektronicznej kontroli pojedynczego przejścia, np. w miejscach, gdzie nie ma potrzeby montażu rozbudowanego systemu alarmowego bądź kontroli dostępu. Zamek posiada wyjście przekaźnikowe służące do bezpośredniego sterowania elektrozaczepem, zamkiem elektrycznym lub innym urządzeniem o poborze prądu do 2 A. SZW-02 może również współpracować z systemem alarmowym, np. załączając lub wyłączając jego czuwanie. Zamek może pracować w dwóch trybach: monostabilnym (przełącznik zostaje załączony tylko na określony czas) i bistabilnym (przełącznik zmienia swój stan do czasu ponownego wprowadzenia hasła). Urządzenie posiada także zabezpieczenie antysabotażowe reagujące na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany.



Estetyczna obudowa zamka ma podłużny kształt. W jej prawej części umieszczone zostały trzy kolorowe diody LED, które informują o stanie urządzenia (jedna z diod może mieć zaprogramowaną dowolną funkcję). Lewa część obudowy zamka zawiera czytelne przyciski klawiatury, które osłonięte są otwieraną na bok kłapką. Ich zielone podświetlenie zapewnia wygodne użytkowanie nawet w miejscach o słabym oświetleniu.

- sterowanie systemami alarmowymi: załączenie i wyłączenie czuwania, uruchomienie czasu na wejście
- sterowanie elektrozaczepem, rygłem lub blokadą elektromagnetyczną
- diody LED pokazujące stan przekaźnika
- alarm 3 błędne hasła

## DANE TECHNICZNE

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Maksymalne napięcie przełączane przez przekaźnik | 24 V             |
| Maksymalny prąd przełączany przez przekaźnik     | 2 A              |
| Wymiary obudowy                                  | 144 x 80 x 27 mm |
| Zakres temperatur pracy                          | -10...+55 °C     |
| Zasilanie                                        | DC 9V do 16V     |
| Maksymalny pobór prądu                           | 60 mA            |