

# ROP-401/EU

## АДРЕСНЫЙ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Ручной пожарный извещатель (ИПР) **ROP-400** для установки вне помещений используется для поднятия тревоги вручную при обнаружении пожара. Он предназначен для работы в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно-контрольного прибора **ACSP-402**.

- пластиковое окошко многократного использования
- ключ **ROP-KEY-U** (входит в комплект поставки) для:
  - тестирования
  - сброса

светодиод для индикации  
двухсторонний индикатор КЗ  
питание от шлейфа сигнализации  
монтажная коробка в комплекте поставки  
опционально – защитная крышка для предотвращения случайного срабатывания **ROP-FLAP**



### ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-25°C...+70°C
Вес	180 г
Максимальная влажность воздуха	95%
Потребление тока в дежурном режиме	170 мкА
Потребление тока в режиме тревоги	450 мкА
Класс защиты	IP66
Напряжение питания	18..26
Размеры без креплений	87 x 87 x 53
Размеры с креплениями	117 x 87 x 53