

INT-SZK-GR

CODESCHLOSS

Das Codeschloss INT-SZK-GR ist für den Betrieb mit den Alarmzentralen der Serie **INTEGRA** und der Zentrale **CA-64** ausgelegt. Sein stilvolles Gehäuse hat eine längliche Form, große, gut lesbare Tasten, die mit einer seitlich öffnenden Klappe abgedeckt sind. Die grüne Tastenbeleuchtung gewährleistet auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine komfortable Bedienung.

Das Gerät ermöglicht, den Zutritt zu einer Tür oder einem Bereich zu kontrollieren, zu denen der Zugang durch eine mit einem elektrisch gesteuertem Schloss ausgestattete Tür beschränkt ist. Es kann auch zur Zutrittskontrolle über andere Geräte verwendet werden, die mit solch einem Schlosstyp ausgestattet sind (Tore, Gitter, Falltüren u.ä.).



INT-SZK-GR hat einen Eingang zur Kontrolle des Türzustandes, einen Sabotagekontakt und drei bunte LEDs zur Anzeige des Türzustandes und der Türöffnung (die Öffnung wird zusätzlich akustisch signalisiert). Mit entsprechend gekennzeichneten Tasten können drei Alarme: ÜBERFALL, BRAND und NOTRUF direkt an der Tastatur ausgelöst werden.

- LEDs zur Anzeige des Türzustandes
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF ausgelöst über Tastatur
- akustische Signalisierung der offen gelassenen Tür
- Relais zur Steuerung der elektromagnetischen Schösser und Schalteinrichtungen
- Eingang zur Kontrolle des Türzustandes

TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse	II
Max. Spannung des Relais	24 V
Max. Leistung des Relais	2 A
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	144 x 80 x 27 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Ruhestromaufnahme	19 mA
Max. Stromaufnahme	65 mA
Gewicht	163 g