

MPT-350

MANDO A DISTANCIA

El MPT-350 es un mando que sirve para controlar el funcionamiento de los sistemas basados en las centrales PERFECTA (modelos WRL). Funciona de forma unidireccional en el rango de frecuencia de 433 Mhz y se caracteriza por el alcance de transmisión de hasta 400 m (en los espacios abiertos). Dispone de 5 teclas a las que pueden atribuirse al máximo 6 funciones de control. Por tanto, puede servir no tan sólo para armar y desarmar el sistema, sino también, permite controlar las funcionalidades adicionales. Por ejemplo, permite controlar los dispositivos conectados al sistema (puerta de garaje, persianas), pedir auxilio (alarma de asalto), etc. Los botones de control están ubicados en un hueco especial que imposibilita su pulsación accidental. El dispositivo dispone de una caja estética y resistente que protege contra las condiciones atmosféricas variables.

- compatible con:
 - las centrales: **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL** y **PERFECTA-T 32-WRL**
 - controladores: **RK-1K**, **RK-2K**, **RK-4K**, **RK-4K SMA**
- **MRU-300** puede repetir las señales de radio desde el mando a distancia
- posibilidad de atribuir las funciones a 5 teclas
- caja ergonómica que protege contra la pulsación accidental de las teclas



DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de la caja	38 x 78 x 16 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10 °C...+55 °C
Peso	30 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	433,05 ÷ 434,79 MHz
Alcance de la comunicación por radio (en espacio abierto)	hasta 400 m m
Pila	CR2032 3V
Clase medioambiental según EN50 130-5	II