

MKP-300

TECLADO INALÁMBRICO PARA EL SISTEMA MICRA

El teclado inalámbrico para el sistema MICRA que permite activar y desactivar el modo de espera, así como controlar los dispositivos conectados al módulo, sin necesidad de disponer de su propia botonera. Gracias a ello, es una solución idónea para el control donde se prevea el manejo del sistema por muchas personas diferentes.

Características:

- opción de activar/desactivar el modo de espera, arrancar la alarma de atraco o activar/desactivar los dispositivos conectados al sistema MICRA mediante los códigos,
- LEDs que señalan la orden de activación y desactivación del modo de espera,
- iluminación de las teclas que facilita el manejo del teclado en habitaciones oscuras,
- cubierta que permite tapar las teclas.

Aplicación:

Control del sistema MICRA en establecimientos pequeños: quioscos, casas de campo, boutiques, garajes independientes y talleres.

Contenido del set:

Teclado, litio CR123A, manual de servicio.

DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	II
Tiempo de trabajo a pila	Estimado 1 año
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	80 µA
Consumo máximo de la corriente	20 mA
Peso	164 g
Humedad máxima	93 ±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	433,05 ÷ 434,79 MHz
Alcance de la comunicación por radio (en espacio abierto)	para 200 m
Pila	CR123A 3V
Dimensiones	144 x 80 x 27 mm