

STAM-1 RE

TCP/IP VEVŐ BŐVÍTŐKÁRTYA

A STAM-1 RE egy a **STAM-2** felügyeleti állomás részét képező Ethernet vevő bővítőkártya. A **STAM-1 P** vagy **STAM-1 PE** alap vevőkártyához kell csatlakoztatni. Az eszköz egy komplett SATEL Ethernet vagy GPRS eszközök jelzéseinek vételére szolgáló vevőegység. Lehetővé teszi a felügyeleti állomáshoz csatlakoztatott riasztórendszerek felügyeletének létrehozására. A STAM-1 RE bármilyen PC, azt tápfeszültséggel ellátni képes PCI csatlakozójába beszerelhető. Más hardveres megoldások is alkalmazhatóak, pl. STAM-BOX házba vagy beépített felügyeleti állomással rendelkező STAM-IRS szerverbe építve. A PC-vel RS-232 porton (DB-9 csatlakozó) keresztül kommunikál. Mindegyik Ethernet vevőkártya egy az Ethernet kábel csatlakoztatására szolgáló RJ-45 aljzattal rendelkezik, mely lehetővé teszi IP cím felügyelet számára történő kijelölését.

A modul, a belső események fizikai (MAC) cím alapján történő szűréssel maximum 256 előfizető kezelését támogatja. A vett események, az adatvesztést megelőzendő, a felügyeleti állomásnak történő továbbításig, egy tárolómemóriában kerülnek tárolásra. Az egyes kapcsolatok és az Ethernet kapcsolat felügyelete biztosítja a STAM-1 RE megfelelő működését.

- SATEL Ethernet és GPRS eszközök jelzéseinek vétele
- max. 256 egyedi kapcsolatfelügyelettel rendelkező előfizető támogatása
- hardvered eseménnytároló
- ETHERNET kapcsolat felügyelet
- bejövő események fizikai (MAC) cím alapján történő opcionális szűrése
- IP cím DHCP segítségével történő automatikus beállítása
- számítógép PCI csatlakozójába történő szerelés

