

RE-1K

RÁDIÓS VEZÉRLŐ

Az RE-1K egy egycsatornás rádiós vezérlő 433 MHz-s SATEL távvezérlőkhöz. Az eszköz lehetővé teszi a relékimenetéhez csatlakoztatott eszközök, kert- és garázkapuk, világítás valamint riasztóközpontok távoli vezérlését.

A távvezérlő és a vevő közötti átvitel a KEELOQ dinamikus ugrókódos technológiát alkalmazza. Ez a kódolási fajta magasfokú biztonsági szintet és a távvezérlő jelének illetéktelenek általi lemásolásával szembeni védelmet biztosít.

Az eszköz a ház fedelének kinyitására reagáló szabotázskapcsolóval és a távvezérlő telepének alacsony feszültségét jelző funkcióval rendelkezik.

Az RE-1K egy két darab kétcsatornás távvezérlőt tartalmazó csomag részeként érhető el. A vezérlő maximum 16 távvezérlő kezelésére alkalmas.

- egy programozható kimenet
- maximum 16 távvezérlő használatának támogatása
- max. 200 m működési távolság nyílt területen
- távvezérlő alacsony telepfeszültségét jelzés



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	9...16 V DC
Áramfelvétel készenléti állapotban	16 mA
Tömeg	71 g
Méretetek	118 x 72 x 24 mm
SS kimenet	500 mA / 12 V DC