

STAM-1 P

ALAP VEVŐKÁRTYA

A STAM-1 P a **STAM-1** és **STAM-2** felügyeleti állomások részét alkotó alap telefonos vevőkártya. Maximum 15 különböző típusú (telefon, Ethernet) bővítkártya, valamint GSM modul csatlakoztatható a STAM-1 P alap vevőkártyához.

Az eszköz egy, ami a csatlakoztatott riasztórendszerek felügyeletére szolgáló központ felállítását lehetővé tevő, a vezérlőpanelek által telefonvonalon küldött adatainak vételére szolgáló vevőegység.

A STAM-1 P bármilyen PC, az eszköz megtáplálását is biztosító, PCI csatlakozójába szerelhető, de más hardveres megoldások, pl. a **STAM-BOX** ház vagy **STAM-IRS** mikroszerverrel felépített felügyeleti állomásban történő alkalmazás is lehetséges.

A vevőkártya a számítógéppel RS-232 (DB9) porton keresztül kommunikál. Mindegyik telefonos vevőkártya az analóg telefonvonal csatlakoztatására szolgál, és annak telefonszámának kijelölését lehetővé tevő, RJ-11-es aljzattal rendelkezik. Ezen kívül az eszköz egy, az adott telefonvonal hangszóró vagy fejhallgató segítségével történő, audio felügyeletének biztosítására szolgáló jack csatlakozóval is ellátásra került.

A modul automatikusan felismeri és egyezteteti az általa támogatott különböző kommunikációs protokollokat. A kártya által vett adatok mennyisége korlátlan, azok helyessége érkezésükkor kerül ellenőrzésre. A modul FIFO tárolója az utolsó 250 vett esemény tárolására alkalmas.

A csatlakoztatott telefonvonal ellenőrzése és automatikus diagnosztika biztosítja a STAM-1 P megfelelő működését.

- PCI aljzat kompatibilis csatlakozó
- Számítógép csatlakoztatására szolgáló RS-232 port
- Telefonvonal csatlakoztatására szolgáló aljzat
- Változatos kommunikációs protokoll (pl. ContactID)
- Kommunikációs protokoll automatikus egyeztetése
- Adatátvitel ellenőrzésének támogatása
- Korlátlan mennyiségű adat vétele
- Utolsó 250 vett esemény tárolására szolgáló FIFO tároló
- Teljes autodiagnosztika
- Telefonvonal behallgatás
- Felügyeleti állomás szoftverrel együtt

