

# CA-10 BLUE-L

## TASTIERA LCD PER LA CENTRALE DI ALLARME CA-10

La tastiera CA-10 BLUE-L viene utilizzata per il funzionamento quotidiano dei sistemi basati sulla centrale di allarme CA-10. I messaggi di testo che appaiono sul display LCD e le indicazioni dei LED consentono una determinazione precisa dello stato del sistema di allarme. Informano chiaramente l'utente sull'operazione eseguita, che è utile per evitare errori di gestione. Il verificarsi di determinati eventi può anche essere segnalato acusticamente. Inoltre, sul tastierino si trovano pulsanti contrassegnati che possono essere utilizzati per attivare direttamente i tre allarmi: RAPINA, INCENDIO e AUX.

Il dispositivo ha 2 zone e l'interfaccia RS-232 consente una facile programmazione delle opzioni della tastiera e una facile definizione dei nomi e dei messaggi. Il display LCD e i tasti hanno retroilluminazione blu per un uso confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La tastiera CA-10 BLUE è disponibile in due dimensioni: CA-10 BLUE-L è un dispositivo con un involucro più grande e un ampio display LCD, mentre CA-10 BLUE-S è più compatto e ha un display piccolo.

- LED di visualizzazione dello stato delle partizioni e del sistema
- allarmi RAPINA, INCENDIO, AUX con tasti dedicati
- retroilluminazione del display e dei tasti
- cicalino per segnalazione acustica
- due ingressi
- segnalazione della perdita di collegamento con la centrale
- porta RS-232 per la programmazione facile delle opzioni della tastiera, dei nomi e dei messaggi di testo



### SCHEMA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Dimensioni del box	145 x 114 x 29 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	50 mA
Assorbimento di corrente massimo	170 mA

