

МКР-300

БЕСПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ СИСТЕМЫ MICRA

Беспроводная клавиатура системы MICRA позволяет ставить и снимать систему с охраны, а также управлять устройствами, подключенными к модулю, даже если у пользователя нет собственного брелока. Благодаря этому она является идеальным решением в ситуации, когда доступ к системе должен быть предоставлен большому количеству пользователей.

Свойства:

- возможность постановки на охрану / снятия с охраны, вызова тревоги нападения, включения / выключения с помощью пароля устройств, подключенных к системе MICRA,
- светодиоды, индицирующие запрос на постановку и снятие с охраны,
- подсветка клавиш для эксплуатации клавиатуры в темных помещениях,
- крышка для скрытия клавиш

Применение:

Управление системой MICRA на малых объектах таких, как: небольшие магазины, дачи, гаражи и мастерские

В комплект поставки входят:

Клавиатура, батарея CR123A, инструкция по эксплуатации



ТЕХДААННЫЕ

| | |
|---|------------------|
| Класс среды | II |
| Время работы от батареи (лет) | около 3 лет |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55 °C |
| Потребление тока в режиме готовности | 80 мкА |
| Максимальное потребление тока | 20 мА |
| Вес | 164 г |
| Максимальная влажность воздуха | 93 ±3% |
| Полоса рабочих частот | 433,05 МГц |
| Дальность действия (в прямой видимости) | до 200 м |
| Батарея | CR123A 3В |
| Габаритные размеры | 144 x 80 x 27 мм |

