

INT-RX-S

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РАДИОБРЕЛКОВ 433 МГц

Модуль для поддержки радиобрелков 433 МГц, позволяющий применять брелки удаленного управления системой. Благодаря этому устройству эксплуатация системы безопасности для дома может быть такой же простой, как эксплуатация системы сигнализации для автомобиля.

- управление приборами **INTEGRA, VERSA, PERFECTA 16, PERFECTA 32, PERFECTA 32 LTE, PERFECTA-IP 32, PERFECTA-T 32, PERFECTA 64 M**, а также системой **ACCO NET** с помощью брелков 433 МГц
- полная идентификация пользователя брелка в системе
- возможность свободного назначения функций кнопкам брелка
- поддержка брелков: **P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300, MPT-350, MPB-300**
- небольшой корпус для удобства монтажа на выбранном месте



ТЕХДААННЫЕ

Число поддерживаемых радиобрелков	248
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	24 x 110 x 27 мм
Диапазон рабочих температур	-10 °C...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	24 мА
Максимальное потребление тока	29 мА
Вес	30 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Поддерживаемые брелоки	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Рабочая частота брелоков	433,05 МГц