

VERSA-LCD-BL

LCD KLÁVESNICA PRE ÚSTREDNE ZO SÉRIE VERSA

Klávesnica je určená na každodennú obsluhu zabezpečovacích systémov **VERSA**. Vďaka LCD displeju, na ktorom sú zobrazované textové hlásenia je používanie aj zložitých funkcií zabezpečovacej ústredne veľmi jednoduché. Dodoatočným zjednodušením je použitie funkčných klávesov na zapínanie rôznych druhov stráženia: plného, nočného a denného.

- dobre čitateľný LCD displej
- LED-ky informujúce o stave skupín a systému
- rýchle zapínanie vybraného režimu stráženia pomocou funkčných klávesov
- alarmy NAPADNUTIE, POŽIAR a POMOC spúšťané z klávesnice
- podsvietenie displeja a klávesov
- zvuková signalizácia vybraných udalostí v systéme
- signalizácia straty spojenia s ústredňou



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Rozmer krytu	114,5 x 95 x 22,5 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime	40 mA
Maximálny odber prúdu	130 mA
Hmotnosť	123 g