

VERSA-LED-BL

LED KLÁVESNICA PRE ÚSTREDNE ZO SÉRIE VERSA

Klávesnica VERSA-LED-BL slúži na každodennú obsluhu zabezpečovacích systémov založených na ústredniach zo série VERSA. Je to zariadenie, ktoré zobrazuje stav zabezpečovacieho systému pomocou LED-iek, čo dáva užívateľovi jednoznačnú informáciu o vykonanej činnosti. LED-ky sú rozdelené na dve sekcie. Prvá (6 LED-iek: dve zelené, dve červené, žltá a modrá) slúži na zobrazovanie stavu systému a jeho skupín. Druhá obsahuje 30 červených LED-iek, ktoré zobrazujú stav vstupov a plynutie vstupného a odchodového času v danej skupine. Vznik vybraných udalostí môže byť signalizovaný aj akusticky.

Na klávesnici sa nachádzajú zodpovedajúco označené klávesy, ktoré umožňujú rýchle spustenie alarmov (TIESEŇ, POŽIAR a POMOC) a rýchle zapnutie vybraného režimu stráženia. Podsvietenie klávesov zaisťuje pohodlnú obsluhu aj na miestach so slabým osvetlením.

Klávesnica sa vyrába v dvoch farbách podsvietenia: **VERSA-LED-BL** (modrá farba) a **VERSA-LED-GR** (zelená farba).

- LED-ky informujúce o stave vstupov, skupín a systému
- rýchle zapínanie vybraného režimu stráženia pomocou funkčných klávesov
- alarmy NAPADNUTIE, POŽIAR a POMOC spúšťané z klávesnice
- podsvietenie klávesov
- zvuková signalizácia vybraných udalostí v systéme
- signalizácia straty spojenia s ústredňou

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Rozmer krytu	114,5 x 95 x 22,5 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime	40 mA
Maximálny odber prúdu	120 mA
Hmotnosť	97 g