

PB-10

BOUTON PANIQUE

PB-10 est un bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide. Il peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès)

- contact d'autoprotection contre l'ouverture du boîtier et contre l'arrachement du boîtier du support
- compatible avec toute centrale prenant en charge les détecteurs de type NC



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|------------------|
| Températures de fonctionnement | -10°C...+55°C |
| Poids | 58 g |
| Humidité maximum | 93±3% |
| Dimensions | ø97 x 29 mm |
| Classe environnementale selon EN50130-5 | II |
| Sorties de sabotage (NC) | 10 mA / 24 V DC |
| Sorties d'alarme NC | 100 mA / 24 V DC |



Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.