

# B-1M

## CONTATTO MAGNETICO PER INSTALLAZIONE A VISTA (BIANCO)

I contatti magnetici costituiscono elementi di base dei sistemi di protezione perimetrale e il loro compito principale è quello di rilevare i tentativi di apertura di porte e finestre.

I contatti magnetici a tenuta stagna B-1M sono progettati per il montaggio in superficie. Possono essere incollati o avvitati su una superficie. I rilevatori sono disponibili nelle versioni di colore bianco e marrone.

- montaggio a vista (fissaggio a vite oppure con adesivo)
- corpo ermeticamente sigillato



### SCHEDA TECNICA

Tensione di commutazione massima del contatto reed	100 V
Massima corrente commutabile	500 mA
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Peso	20 g
Umidità massima	93±3%
Distanza di lavoro	30 mm
Distanza di apertura	33 mm
Dimensioni del magnete	51 x 9 x 13,5 mm
Classe ambientale EN50130-5	II
Tipo di rilevatore (a distanza dal magnete)	NO
Dimensioni dell'alloggiamento del reed	51 x 9 x 13,5 mm