

INT-KSG-B

SENZORICKÁ LCD KLÁVESNICA

Senzorická klávesnica INT-KSG má nielen atraktívny vzhľad, ale taktiež uľahčuje každodennú obsluhu rozsiahlych systémov zabezpečenia a domácej automatizácie vybudovaných na základe ústrední **INTEGRA**. Vďaka funkciám **MAKRO** klávesnica umožňuje jedným príkazom vykonať celú sekvenciu činností. Týmto spôsobom je možné realizovať napríklad svetelné scény.

- veľký, dobre čitateľný LCD displej s podsvietením zobrazujúci podrobné informácie o stave systému
- podsvietená klávesnica uľahčujúca obsluhu v neosvetlených priestoroch
- menu uľahčujúce každodennú obsluhu systému
- zobrazenie stavu systému s možnosťou výberu oznamovania informácií
- 4 funkčné programovateľné tlačidlá na jednoduchý prístup k radu možností (do 16 funkcií pre každé tlačidlo)
- funkcie **MAKRO** umožňujúce vykonanie sekvencie činností po dotknutí jedného tlačidla
- potvrdenie dotknutia tlačidla individuálnym podsvietením tlačidla a pípnutím
- LED-ky informujúce o stave systému
- alarmy **NAPADNUTIE**, **POŽIAR** a **POMOC** spúšťané z klávesnice
- akustická signalizácia vybraných udalostí v systéme
- 2 vstupy
- signalizácia straty spojenia s ústredňou
- vyrába sa vo farbe bielej (**INT-KSG-W**) a čiernej (**INT-KSG-B**)



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Pracovná teplota	-10°C...+55°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	165 mA
Maximálny odber prúdu	175 mA
Hmotnosť	320 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Rozmery krytu (šírka x výška x hrúbka)	143 x 156 x 22 mm