

PNK-1

PANIK TLAČIDLO S MECHANICKOU PAMÄŤOU

PNK-1 je tlačidlo napadnutia určené na okamžité spustenie alarmu alebo procedúry oznamovania na PCO o situácii ohrozenia života alebo majetku v kontrolovanom objekte. Toto zariadenie sa okrem iného používa na miestach, v ktorých môže nastať napadnutie obsluhy, napríklad v bankách, zmenárňach, obchodoch, kanceláriách a podobne.

Tlačidlo spolupracuje s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou so vstupom typu NC. Vo vnútri PNK-1 sa nachádza magnetický kontakt, ktorého kontakty sú rozpojené po stlačení klávesu. Zariadenie má pružinu, ktorá vráti tlačidlo do pôvodnej polohy. Pružinu je možné demontovať a tlačidlo tak získa funkciu mechanickej pamäte stlačenia. V objektoch s viacerými nainštalovanými tlačidlami napadnutia umožňuje takéto riešenie identifikáciu tlačidla, ktoré spustilo alarm. Kláves môže byť vrátený do pôvodnej polohy pomocou priloženého kľúča.

- okamžité spustenie alarmu a (alebo) spustenie procedúry oznamovania na PCO o situácii ohrozenia v chránenom objekte
- spolupráca s každou zabezpečovacou ústredňou, obsluhujúcou detektory typu NC



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Maximálny prepínaný výkon | 5 VA |
| Maximálne napätie prepínané kontaktom | 160 V |
| Maximálny prepínaný prúd | 250 mA |
| Rozmer krytu | 40 x 60 x 25 mm |
| Hmotnosť | 27 g |