

STAM-BOX

SKRINKA SO ZDROJOM PRE KARTY PCO

Skrinka **STAM-BOX** umožňuje jednoduché rozšírenie PCO o ďalšie telefónne alebo TCP/IP prijímače. Skrinka má 14 slotov PCI, do ktorých môžu byť pripojené karty **STAM-1 P/STAM-1 R/STAM-1 K/STAM-1 PE/STAM-1 RE**. Zabudovaný napájací zdroj s možnosťou pripojenia akumulátora zabezpečuje nepretržitú činnosť aj pri výpadku sieťového napájania 230V.

- priemyselný formát skrinky 19"
- obsluha do 14 kariet
- zabudovaný zálohovaný zdroj s výkonom 3 A
- možnosť nainštalovania záložného akumulátora 12 V 17 Ah
- LED-ky informujúce o stave činnosti kariet



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Trieda prostredia | II |
| Rozmer krytu | 550 x 480 x 177 mm |
| Pracovná teplota | -10°C...+55°C |
| Napätie napájania | 230 V AC |
| Konektory PCI na pripojenie kariet | 14 |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93±3% |
| Hmotnosť (bez kariet) | 14,7 kg |
| Odporúčaný akumulátor | 12 V / 17 Ah |



Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.